



Kabel details:

Kabel t/bv de steigers is een 4x2x 0,8mm kabel
Steigers worden afgetakt in de meterkast
het videosignaal wordt doorgelust op de videofoon,
en wordt in de meterkast opgelast naar de volgende
videofoon.

1.5 Functie GBM bus

Ader 1	Oproep, spraak en deuropen-functie
Ader 2	Massa
Ader 16	Voeding (+20Vdc) beeld monitor
Ader M	Video-ader (twisted pair)
Ader V	Video-ader (twisted pair)

1.6 kleuren van aders in GBM systeemkabel kabel 6x2x0,8 naar meterkast

Ader 1	Dikke geel ader	Geel+Wit twisted + Wit/rood van Wit/rood + Rood twisted
Ader 2	Dikke zwarte ader	Zwart+Wit twisted + Groen+Wit twisted
Ader 16	Dikke rode ader	Rood+Wit twisted + Rood van Wit/rood + Rood twisted
Ader M	Blaauwe ader(twisted pair)	Blaauw van blaauw+Wit twisted
Ader V	Bruine ader(twisted pair)	Wit van Blaauw + Wit twisted
Ader 18	Witte ader	NVT
Reserve	Groene ader (bijvoorbeeld A1)	NVT

1.7 Kabel 6x2x0,8 naar meterkast kabel van 6x2x0,8 steiger naar videofoon

Ader 1	Geel+Wit twisted + Wit/rood van Wit/rood + Rood twisted	Geel+Wit twisted
Ader 2	Zwart+Wit twisted + Groen+Wit twisted	Zwart+Wit twisted
Ader 16	Rood+Wit twisted + Rood van Wit/rood + Rood twisted	Rood+Wit twisted
Ader M	Blaauw van blaauw+Wit twisted	Rood van Wit/rood + Rood twisted
Ader V	Wit van Blaauw + Wit twisted	Wit/rood van Wit/rood + Rood twisted
Kroonst.	NVT	Groen van Groen + Wit twisted
	NVT	



nelec
 INTERCOM MADE EASY