



### **Stijgers**

Vanuit de voedingskast in de berging gaan er vijf stijgers weg. Op de eerste verdieping maken deze kabels een aftakking naar de woning ernaast zoals in het schema is getekend.

Vanaf de aftak punt wordt er met een 12x0,8 kabel doorgelust naar boven. In het tabel wordt aangegeven welke kleuren op welke klem komen.

### **Videosignaal**

In verband met een aftak punt bij het eertse toestel wordt er vanaf de voedingskast twee keer het videosignaal naar boven gestuurd.

Gebruik voor het videosignaal een twisted-pairs. Als er geen twisted-pairs aanwezig is gebruik dan 2 aders die het dichtsbij elkaar zitten in de kabel .

## **1.5 Functie GBM bus**

Ader 1	Oproep, spraak en deuropen-functie
Ader 2	Massa
Ader 16	Voeding (+20Vdc) beeld monitor
Ader M	Video-ader (twisted pair)
Ader V	Video-ader (twisted pair)

## **1.6 kleuren van aders in GBM systeemkabel**

## **kleuren in de 12x0,8 kabel**

Ader 1	Dikke geel ader	Geel + wit geel = 2x0,8
Ader 2	Dikke zwarte ader	Zwart + Wit zwart =2x0,8
Ader 16	Dikke rode ader	Rood + Wit rood =2x0,8
Ader M	Blauwe ader(twisted pair)	Blauw = 1x0,8 Wit = 1x0,8 ] Twisted-pairs
Ader V	Bruine ader(twisted pair)	

  
**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY