



bekabeling tabel

1.5 Functie GBM bus

Ader 1	Oproep, spraak en deuropen-functie
Ader 2	Massa
Ader 16	Voeding (+20Vdc) beeld monitor
Ader M	Video-ader (twisted pair)
Ader V	Video-ader (twisted pair)

1.6 kleuren van aders in GBM systeemkabel

kabel 6x2x0,8 naar meterkast

Ader 1	Dikke geel ader	Geel+Wit twisted + Wit/rood van Wit/rood + Rood twisted
Ader 2	Dikke zwarte ader	Zwart+Wit twisted + Groen+Wit twisted
Ader 16	Dikke rode ader	Rood+Wit twisted + Rood van Wit/rood + Rood twisted
Ader M	Blaauwe ader(twisted pair)	Blaauw van blaauw+Wit twisted
Ader V	Bruine ader(twisted pair)	Wit van Blaauw + Wit twisted
Ader 18	Witte ader	NVT
Reserve	Groene ader (bijvoorbeeld A1)	NVT

1.7 Kabel 6x2x0,8 naar meterkast

kabel van 6x2x0,8 steiger naar videofoon

Ader 1	Geel+Wit twisted + Wit/rood van Wit/rood + Rood twisted	Geel+Wit twisted
Ader 2	Zwart+Wit twisted + Groen+Wit twisted	Zwart+Wit twisted
Ader 16	Rood+Wit twisted + Rood van Wit/rood + Rood twisted	Rood+Wit twisted
Ader M	Blaauw van blaauw+Wit twisted	Rood van Wit/rood + Rood twisted
Ader V	Wit van Blaauw + Wit twisted	Wit/rood van Wit/rood + Rood twisted
Kroonst.	NVT	Groen van Groen + Wit twisted
	NVT	



nelec
 INTERCOM MADE EASY